

วิทยุสื่อสาร SPEEDER รุ่น SP-IP5Plus



BJ BROTHERS

SPEEDER®

HELD ALL POWER NEEDS



SPECIFICATION (SP-IP5 PLUS)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000-246.9874 Mhz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to +50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to +50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSION	100 x 56 x 36 m (H x Wx D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25 µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 µV
SELECTIVITY	< - 65 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

รายละเอียดสินค้าวิทยุสื่อสาร SPEEDER รุ่น SP-IP5Plus เครื่องแคง5w.

- ความถี่ 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 ช่องความถี่หลัก และ 39 ช่องบันทึกความจำเพิ่มเติม
- เครื่องมีทะเบียน สามารถทำใบอนุญาตพกพา ได้ตามกฎหมาย
- ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปีเต็ม
- สามารถตั้งความถี่ เป็นชื่อคอลชายต์ที่ต้องการ (Set Up Name)
- รองรับ การรับฟังวิทยุ FM Radio ความถี่ 87.5-108.0 MHz.
- ตั้งเสียงริงโทนเมื่อปล่อยคีย์ส่ง (Roger Beep Sound)
- สามารถตั้งค่าใช้งานโทน CTCSS 51 โทน
- สามารถตั้งค่าใช้งานโทน DCS 214 โทน
- ส่งสัญญาณด้วยเสียง โดยไม่ต้องกดคีย์ส่ง (VOX Sensitivity)
- ตั้งเวลาหน่วงเมื่อปล่อยคีย์ส่ง (Time-Out Timer)
- ตั้งระบบป้องกันการดักฟัง (Scrambler Function)
- ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power Off)
- สัดส่วนเครื่อง : 100 x 56 x 36 mm (สูง x กว้าง x หนา)
- น้ำหนักเครื่อง = 175 g.

ACCESSORIES



02-451-1824-6 ,02-416-9965
064-592-4655



www.bjbrothers.com



youtube.com/bjbrothersofficial



salecenter@bjbrothers.com



facebook.com/BJBROTHERSofficial



bjbrothers.official

FR04321-2566



@bjbrothers